



安全上のご注意
人への危害、安全上の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠ 危険 「取り扱いを誤った場合、死にまたは重傷を負う可能性があります」内容です。

⚠ 警告 「取り扱いを誤った場合、死にまたは重傷を負う可能性があります」内容です。

⚠ 注意 「取り扱いを誤った場合、死にまたは重傷を負う可能性があります」内容です。

お守りいただく内容を下記の絵表示で説明しています。

🚫 してはイケない内容です。

🔴 実行しなければならぬ内容です。

⚠ 危険

❶ 本機には、付属の充電用 USB ケーブルを使用して充電してください。
電池の液漏れや、加熱、破裂、火災などの原因になります。

❷ 水にぬらさない。
感電・破裂・発火の恐れがあります。

❸ 直射日光・高温多湿・炎天下の車内などの、使用・放置などはしない。
性能低下、破裂、電池の液漏れ、発熱の恐れがあります。

電池の液が濡れた時は、素手で触らないでください。液が目に入ったときは、目をすすらずに水道水などのきれいな水で洗った後、医師の診察を受けください。液が身体や衣服についたときは皮膚の炎症の原因にもなりますので水道水などのきれいな水で洗い流し、医師に相談してください。

⚠ 警告

❶ 異常があった場合は、USB 電源ケーブルを抜く。
内部に水や異物が入った。
煙が出たり、異常な音・においがする。
音が出ない。
本体・USB ケーブルなどの破損。
このまま使用されると感電・火災の原因になります。
使用をやめてください。

❷ 分解・改造をしない。
感電・故障や火災の原因になります。

❶ 強い衝撃を与えない。
感電・故障や火災の原因になります。

⚠ 警告

❶ 濡れた手で触らない。
感電・故障や火災の原因になります。

❷ 本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない。
電波が、心臓ペースメーカーや、医療電器機器に影響を与える恐れがあります。
誤作動の原因となりますので使用しないでください。

❸ 自動ドア、火災報知器などの自動機器の近くでは使用しない。
電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故・故障の原因になります。

❹ 航空機内では使用しない。
電波が運航の安全に支障をおこし、事故の原因となります。

❺ 乗り物の運転中は使用しないでください。
事故の原因になります。

❻ 本機の音量は、外部の音が聞こえない程大きくしない。
大きな音量で長時間使用すると、聴力が損なわれる場合があります。また、周囲にも迷惑がかかる場合があります。安全を確かめながらご使用ください。

⚠ 注意

❶ 本機が触れる箇所の肌に不快感を覚えたときは、使用を中止してください。
そのまま使用を続けた場合、炎症・かぶれ等の原因になります。

❷ 使用中に気分が悪くなったら。
使用をやめ、本機を耳からはずしてください。

❸ 磁気の影響を受けやすい物に近づけない。
キャッシュカードや定期票などが正しく機能しなくなることがあります。

製品構成

タッチセンサー
LED
イヤホン
タッチセンサー エリア
マイク
USBポート
充電用接点
LED
イヤホン
充電用接点
LED

付属品 USB充電ケーブル
イヤークーパース(S・M・L ※Mが本体に装着)
取扱説明書(保証書)

装着方法

マイクを口元に向けて装着してください。

**通常ペアリング方法
両耳使用時(TWSモード)**

左右イヤホンを受納ケースから取り出すと自動電源オンとなり、イヤホン同士が自動リンクされます。片方イヤホンの緑LEDが消灯後、もう片方イヤホンのLEDが赤緑点滅のペアリングモードになります。デバイス側のBluetooth設定から「QCY-T5」を選択し、接続を行ってください。
※初回使用時には工場出荷時のイヤホンが親機となりますが、ペアリング完了後はいずれの左右イヤホンどちらからも接続できます。

イヤホン同士の強制リンク

※イヤホン同士がペアリングしない場合にお試しください。
①お使いのデバイスからペアリング設定を解除してください。
②イヤホンRとLを受納ケースから取り出します。取り出すと同時に自動で電源オンになりますので、タッチセンサーを約8秒タッチしイヤホンRとLを電源オフしてください。
③電源オフの状態では、イヤホンRとイヤホンのタッチセンサーを同時に約10秒触れ続けます。両イヤホンの緑LEDが1回点灯→赤と緑のLEDが交互に3回点滅→赤と緑のLEDが同時に3回点滅→赤LEDが2秒点灯後消灯すると強制リンクが完了します。

ステレオモードでのイヤホン操作

電源オン
受納ケースからイヤホンを取り出すか、電源オフの状態でもタッチセンサーを1秒間タッチすると電源オンとなります。(緑LEDが1秒間点灯します)

電源オフ
受納ケースにイヤホンに戻すか、タッチセンサーを8秒間タッチすると電源オフになります。(赤LEDが2秒間点灯します)
デバイスとのペアリング状態では、片方のイヤホンを手動で電源オフにした場合、もう片方のイヤホンの電源もオフになります。デバイスとのペアリング完了後は、片方のイヤホンを電源オフにしてももう片方のイヤホンの電源はオフになりません。

再生/一時停止
音楽再生時、タッチセンサーを2回タップすると再生/一時停止します。

曲送り/曲戻し
音楽再生中にイヤホン右のタッチセンサーを2秒間タッチすると曲送り、イヤホン左のタッチセンサーを2秒間タッチすると曲戻しができます。

音声アシスタントの起動
待機中にイヤホン左のタッチセンサーを3回タッチすると、Siri等の音声アシスタントが起動します。

ゲームモードの起動(低遅延モード)
イヤホン右を3回タッチすると、ゲームモードのオン/オフを切り替えます。ビープ音2回:オン、ビープ音3回:オフ。

イヤホンのリセット方法(工場出荷時設定)
電源オフの状態では、イヤホンRとイヤホンのタッチセンサーを同時に約10秒触れ続けます。両イヤホンの緑LEDが1回点灯→赤と緑のLEDが交互に3回点滅→赤と緑のLEDが同時に3回点滅→赤LEDが2秒点灯後消灯するとリセットが完了します。

モノラルモードでのイヤホン操作

受納ケースから取り出すまたは電源オフ状態でタッチセンサーを5秒間触れる

ペアリング方法

- イヤホンの電源オフ状態で、イヤホンのタッチセンサーを5秒間タッチするとペアリングモードに入ります。(赤LEDと緑LEDが交互に点滅します)
- お使いのデバイスのBluetooth設定から「QCY-T5」を選択しペアリングを行います。

電源オン
受納ケースからイヤホンを取り出します。または電源オフ状態でタッチセンサーを1秒間タッチします。(緑LEDが1秒間点灯します)

1秒間タッチ

電源オフ
受納ケースにイヤホンに戻します。または電源オン状態でタッチセンサーを8秒間タッチします。(赤LEDが2秒間点灯します)
デバイスとのペアリング完了後は、片方のイヤホンを電源オフにしてももう片方のイヤホンの電源はオフになりません。

8秒間タッチ

着信応答/通話終了
着信時にタッチセンサーを2回タッチすると着信応答します。再度2回タッチすると通話終了します。

2回タッチ

着信拒否
着信時にタッチセンサーを2秒タッチします。

2秒タッチする

曲送り/曲戻し
音楽再生中にイヤホン右のタッチセンサーを2秒間タッチすると曲送り、イヤホン左のタッチセンサーを2秒間タッチすると曲戻しができます。

2秒間タッチ

イヤホンの充電
イヤホンを受納ケースに戻します(イヤホンと受納ケースの充電用接点がかちんと接触しているか確認してください)。充電中はイヤホンの赤LEDが点灯し、フル充電になると緑LEDが60秒間点灯後消灯します。

受納ケースの充電
受納ケースを付属USBケーブルを使い充電してください。受納ケースの充電中は緑LEDが点灯し、フル充電になると消灯します。

製品仕様

商品名	QCY-T5
型式	In1933
Bluetoothバージョン	V5.0
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
通信距離	10m(障害物がない場合)
連続音楽再生時間	4時間
充電時間	約2時間
待受時間	70時間
バッテリー容量(イヤホン)	3.7V 40mAh
バッテリー容量(受納ケース)	3.7V 380mAh
バッテリーの入力	5V = 500mA
バッテリー種類	li-ion

使用上のヒント

- 本機を使用する前に、このマニュアルをよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 初めて使用する前に本機を完全に充電してからご使用ください。
- 本機を2週間以上使用しない場合は、定期的に充電してください。
- 受納ケースのUSB充電モード時には付属のUSBケーブルを用い、5V 1A規格の充電器を使用し充電を行ってください。
- デバイス側のBluetooth設定で本機が見つからない場合、本機がペアリングモードになっているか確認してください。長期間ペアリング状態または接続されない場合、デバイス側のペアリング設定をやり直してください。本機側に問題がある場合は、本機を再起動してください。

使用上の注意

- 損傷や危険を避けるために、当製品を分解・改造しないでください。
- 当製品を極端な温度環境(0℃以下または45℃以上)で保管しないでください。
- 子供や動物の目の近くでの使用は避けて下さい。
- 予期せぬ動作不良や感電の危険性を避けるため、当製品を雷雨時に使用しないでください。
- 当製品の清掃に化学薬品や強力な洗剤を使用しないでください。
- 当製品は乾いた状態で保管ください。

Bluetoothに関する注意

- この機器の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- この機器はすべての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。弊社では、お客様の接続機器に関する通信エラーや不具合についての一切の責任を負いかねます。ご了承お願いいたします。
- 本製品は、電波法技術基準に適合しておりますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - 分解・改造すること
- 通信距離は約 10 mです。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合周囲の環境などにより短くなります。上記の距離を保証するものではありません。

廃棄する場合(リサイクルのお願い)

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が使用されているため一般のごみとして廃棄することができません。ご使用済の電池につきましては、最寄りのリサイクル協力店へお持ち込みください。リサイクル協力店がわからない場合は、一般社団法人JBRCのホームページを参照ください。協力店の検索が可能です。ホームページ <https://www.jbrc.com>

Li-ion00

保証書

保証期間
保証期間はご購入日より1年間です。

保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となりますので、保証書をご購入が確認できる証明書(シールなど)を本製品に添えて、ご購入の店舗までご連絡ください。

商品名	QCY-T5
シリアルNo	
ご購入日	年 月 日
お客様 お名前	ご住所 千
	電話番号
販売店	電話番号

以下の場合保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1. お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。
2. 水の浸入、落下などお取扱いの不注意による生じた故障や損傷の場合。
3. 天災地災、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合。
4. 嗜好性(お客様の好みにより不具合と判断)によるもの。
5. 対象商品を直接送付する場合の送料等は、お客様のご負担となります。
お客様にご記入いただきました個人情報(保証書控え)は、無償修理対応、その後の改善活動等の為に利用させていただきますのでご了承下さい。

製造先: 東莞市和樂電子有限公司
販売元: MIRISE株式会社

製造先: 東莞市和樂電子有限公司
住 所: 広東省東莞市道滘鎮大嶺Y工業団地(粵海通大嶺Y5番QCY生態園)

販売元: MIRISE株式会社
住 所: 〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45F
U R L: <https://mirise-inc.jp/>
問 合 せ: info@mirise-inc.jp (24時間対応)